

Ergänzung:

Bedienungsanleitung MMP-R100

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Fehlerhafte Tastenbezeichnung/ Tastenbelegung:

Guide = „**Home**“ auf der Fernbedienung (S: 22)

Menü = „**Home**“ auf der Fernbedienung (S: 26)

Funktion **Copy** = „F1“ auf der Fernbedienung (S: 70)

Menü = „**Function**“ auf der Fernbedienung (S:67)

Inbetriebnahme - Formatierung (Seite 19/57):

Zur ersten Inbetriebnahme **muss** das Gerät, wenn eine entsprechende Abfrage erscheint, formatiert werden um den vollen Funktionsumfang sicherstellen zu können. Erscheint diese Abfrage nicht, so wurde das Gerät bereits bei der Herstellung formatiert. Sie können alle vorkonfigurierten Einstellungen der einzelnen Menüpunkte bestätigen. Ändern Sie diese bitte nur bei Bedarf. Gehen Sie wie ab Seite 57 beschrieben vor. Bei Schritt 5 werden Sie durch einen Warnhinweis über das löschen aller Daten informiert. Bestätigen Sie mit „OK“. Bei der Inbetriebnahme sind noch keine Daten vorhanden welche Sie verlieren könnten. Diese Warnung erhält erst bei einer späteren Formatierung ihre Berechtigung.

Erste bei einer späteren Formatierung gehen vorhandene Daten verloren.

Achtung: Die Formatierung muss über den MMP-R100 erfolgen und darf keinesfalls via USB-Host-Verbindung von einem PC erfolgen!

Kein Bild:

Das Gerät ist eingeschaltet aber kein Bild zu sehen – Mögliche Ursachen:

- Der Player ist per USB-Host mit einem PC verbunden, in diesem Status sind keine Playerfunktionen möglich. Siehe auch „USB-Verbindung mit einem PC.“
- Im Player ist eine falsche Bildschirmauflösung eingestellt. Betätigen Sie die Taste „TV System“ ggf. mehrfach um das TV-System auszuwählen welches von Ihrem TV-Gerät dargestellt werden kann.
- Weiter mögliche Ursachen siehe in der Bedienungsanleitung Seite 78.

NAS-Funktion: Network Attached Storage (Seite 72):

Zur Verbindung vom PC zum Multimedia-Player über LAN ist es notwendig einen Systemordner auf den Player zu kopieren:

Auf der CD finden Sie im Ordner „Software for NAS function“ den Unterordner „SYS“. Kopieren Sie diesen auf die erste Partition (Festplatte 1) des MMP-R100. Dies führen Sie vorzugsweise über eine USB-Verbindung durch.

Nachdem Sie dies erfolgreich durchgeführt haben, trennen Sie die USB-Verbindung und starten den Player neu.

Nun kann der Player via LAN mit Ihrem PC verbunden werden:

- Öffnen Sie hierzu das Menü „Extras“ in Ihrem Explorer und wählen Sie „Netzlaufwerk verbinden“.

- Laufwerk: Wählen Sie die Bezeichnung des Laufwerkes (A: - Z:)
- Ordner: Geben Sie den Pfad für die beiden Festplattenpartitionen des Players wie folgt ein:

Partition1/HDD1	→	<u>\\nas\part1</u>
Partition2/HDD2	→	<u>\\nas\part2</u>

Bemerkung: „backslash“(Schrägstrich in gewechselter Richtung) geben Sie über die Tastenkombination “AltGr” und “ß” ein.

USB-Host Verbindung mit einem PC (Seite 12):

Gehen Sie wie auf Seite 12 in der Bedienungsanleitung beschrieben vor.

Bemerkung: Während der bestehenden USB-Verbindung werden sämtliche sonstigen Funktionen des MMP-R100 deaktiviert und der Startbildschirm erscheint. Daten können nun vom PC auf den MMP-R100 überspielt bzw. ausgelesen werden. Bitte trennen Sie diese Verbindung nach dem Datentransfer, starten Sie den MMP-R100 neu.

DVD auf Mediaplayer speichern/ archivieren:

Sie können Ihre DVD´s auf den Mediaplayer MMP-R100 überspielen, indem sie diese von einer beliebigen Quelle in Echtzeit abspielen und mit dem MMP-R100 über „Video IN“ aufzeichnen. Die Überspielung einer DVD von einem PC zum MMP-R100 über Netzwerk oder USB ist nicht möglich da hierbei der Kopierschutz verletzt werden würde.

Aufgezeichnete Titel zum PC übermitteln:

Um aufgezeichnete Titel zu einem PC zu übermitteln, müssen diese zuerst auf die FAT32 Partition des Players übertragen werden, damit diese von einem PC lesbar werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Markieren Sie im Menü „MY RECORDING“ den entsprechenden Titel aus.
- Wählen Sie „Titel edit.“
- Wählen Sie im Untermenü „Auf Media-Partition kopieren“

Nun können Sie den Titel mit Ihrem PC via Netzwerk/USB zu Ihrem PC übertragen.

W-LAN

Das Gerät ist W-LAN vorbereitet. Um W-LAN zu betreiben benötigen Sie unseren W-LAN-Stick welchen Sie bei folgendem Partner beziehen können:

PST Professional Support Technologies GmbH
 Herr Kevin Melzer
 Breitscheider Weg 117
 40885 Ratingen
www.ps-tech.de